

**CONTROLE SU ENERGÍA.
SU VIDA.**

GENERAC®

GENERADORES PORTÁTILES INVERTERS



NAFTA



ULTRA SILENCIOSO



**3.3
KVA**

**2.5
KVA**

PANEL DE CONTROL

- PROTECCIÓN DEL PANEL DE CONTROL IP44.
- 2 TOMAS ELÉCTRICOS.
- ECONOMIZADOR.
- USB.
- APTO KIT PARALELO.

POWER RUSH
ACELERACIÓN
PROGRESIVA
ADEMANDA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	GP 3000 i	IQ 3500
Frecuencia (Hz)	50	
Voltaje (V)	220	
Tipo de Combustible	Nafta	
Fases	1	
Arranque / Parada	Manual	Eléctrico / Manual
Consumo de Combustible al 75% de carga (L/h)	1.2	1.5
Autonomía al 75% de carga	3.5 h	88 / 6.3 h
Nivel sonoro (LWA)	61	
Presión de ruido		
Dimensiones - Largo / Ancho / Alto (Cm)	56,5/33,9/46,7	60,1/45,8/52,2
Peso (Kg)	27	49.5
Capacidad combustible (L)	4	10

Solarbasic Power Elements | Generac | Tres Sargentos 1108 Avellaneda, Buenos Aires
Te : 011 4203 1722 4204 4136 | ventas@generac.com.ar